

AMP-DIM-30A-BL

УСИЛИТЕЛЬ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Описание

Одноканальный усилитель ШИМ-сигнала предназначен для работы с одноканальными ШИМ-диммерами для светодиодной ленты и позволяет управлять светодиодной лентой большой мощности при помощи маломощного диммера.



Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 5-24В
- Количество каналов: 1шт
- Максимальный ток нагрузки: 30А/канал
- Максимальная мощность: 150-720Вт
- Мощность в режиме ожидания: <1Вт
- Размеры усилителя: L85xW26xH20мм
- Рабочая температура: -20..+55°C

Подключение и использование

1. Подключите нагрузку к выходным проводам усилителя, руководствуясь указаниям на корпусе устройства.
2. Подключите сигнальные провода от контроллера к проводам сигнального входа.
3. Убедитесь в правильности всех подключений и отсутствии угрозы короткого замыкания.
4. Подключите питание к усилителю, используя провода питания (+-).

Меры предосторожности

1. Не превышайте указанное напряжение питания.
2. При подключении проводов руководствуйтесь схемой подключения и указаниям на корпусе устройства.
3. Не перегружайте устройство.

Схема подключения

